



OneScreen® Sensor Box

Tu acceso. Tu ambiente. Todo en un solo toque.



Inicia sesión con un toque

Entra a tu OneScreen Account y accede a Google y Microsoft con un solo inicio de sesión, con una tarjeta NFC.



Instalación sencilla

Se instala sin complicaciones en tu OneScreen Core.



Monitorea tu ambiente

Mide la calidad del aire y la temperatura del salón, y detecta movimiento.



Ahorra energía

Reduce el consumo de electricidad con encendido y apagado por movimiento.



Sensores de ambiente y movimiento

Movimiento (PIR): rango	0 a 4.9 m.
Movimiento (PIR): ángulo	0° a 80° (horizontal).
Movimiento (PIR): funciones	Apagado por inactividad y encendido de la pantalla al detectar movimiento.
Humedad: rango	30 % a 80 %.
Humedad: precisión	20 %.
Temperatura: rango	0 °C a 45 °C.
Temperatura: precisión	±2.8 °C.
Calidad del aire (TVOC)	Tiempo de respuesta < 2 s; rango de detección de 0 a 65 000 ppb.
Partículas PM2.5	Rango de detección de 0 a 1000 µg/m³.

Sensor NFC y energía

NFC: rango de detección	< 2 cm.
NFC: protocolos	ISO/IEC 14443 e ISO/IEC 15693.
NFC: función	Inicio de sesión en OneScreen Account.
Voltaje de entrada	5 V.
Corriente de entrada	1 A.
Consumo máximo	5 W.

Dimensiones y pesos

Dispositivo (L × An × Al)	206 × 69 × 32 mm.
Empaque (L × An × Al)	275 × 228 × 63 mm.
Peso neto	181 g.
Peso bruto	390 g.

Incluido, compatibilidad y soporte

Qué incluye	1 manual de usuario, 1 Sensor Box, tornillos, 1 cable del Sensor Box y 4 tarjetas NFC.
Compatibilidad	OneScreen Core.
Soporte	OneScreen Gurú 24/5.